INS6310A —1：10 超低抖动差分时钟缓冲器



特性

- 支持 2 组 5 路差分输出：LVDS、LVPECL、HCSL 或高阻抗
- 支持 3 路时钟输入
  - 2 路差分或单端输入（DC~2500MHz），支持 LVPECL，LVDS，CML，SSTL，HSTL，HCSL 等电平
  - 1 路无源晶体输入（10M~40MHz）或者单端输入（DC-250MHz）
  - 附加相位抖动：LVPECL 输出@ 122.88MHz

    40fs RMS（10KHz 至 1MHz）；80fs RMS(12KHz 至 20MHz)
- 高电源纹波抑制（PSRR）：-65/-76dBc(LVPECL/LVDS)@156.25MHz
- 3 路独立的输出电源：2.5V/3.3V
- 内核供电电压：3.3V
- 温度范围：-40℃~+85℃
- 封装尺寸：QFN48（7.0mm x 7.0mm x 0.75mm）



应用

- 高速时钟分发
- 无线 BBU，RRU 和有线通信
- 服务器(PCIe)
- 高速存储接口，Fiber channel，SATA/SAS 等

描述

INS6310A 是一款多用途、低抖动、低功率差分时钟扇出缓冲器，此缓冲器可将 3 路输入时钟中的任意 1 路扇出到 10 路低抖动差分时钟输出和一路 LVCMOS 单端输出，同时可以灵活实现输入时钟和输出时钟的电平转换。输入时钟支持差分信号、单端信号和无源晶体输入。

DAPU Confidential FOR 审核

修订记录表

版本	修改内容	起草	修正日期
V1.0	发布		2021.11.29
V1.1	更新 V_{DDOX} 最大值：3.465V 改为 3.45V 以管脚定义表格为准，改正第一页及图 2 管脚分配图管脚定义错误，		2022.06.23

DAPU Confidential FOR 申祥

目录

1 产品概述 4
2 原理框图 4
3 管脚定义 5
4 电气参数 6
5 功能描述 13
6 环境说明 18
7 封装尺寸 18

DAPU Confidential
FOR 申祥

1 产品概述

INS6310A 是一款低抖动、多路差分时钟输出的通用时钟扇出缓冲器。此缓冲器可支持 3 路输入时钟，并选择其中 1 路输入时钟实现 10 路低抖动差分时钟输出和一路单端参考输出；输入时钟支持差分、单端和无源晶体输入。

此缓冲器可输出 10 路低抖动、低偏斜、低传输时延的差分时钟信号，工作频率范围为 DC 到 2500MHz，输出信号电平支持 2.5V 和 3.3V，三路独立的输出电源（V_{DDOA}， V_{DDOB}， V_{DDOC}）可以灵活实现输入时钟和输出时钟的电平转换。INS6310A 适用于无线和有线通信、服务器，高速存储等应用领域的高速时钟分发。

INS6310A 采用方形扁平无引脚 QFN48 封装(7.0mm x 7.0mm x 0.75mm)。

2 原理框图



图1. 原理框图

DAPU Confidential FOR 卓祥

3 管脚定义



图2. 管脚分布图

表1. 管脚定义

管脚号	管脚名称	类型	说明
1，2	QA0，nQA0	OUT	BankA 差分输出 0
3，4	QA1，nQA1	OUT	BankA 差分输出 1
5，8	V_{DDOA}	PWR	BankA 输出时钟工作电源
6，7	QA2，nQA2	OUT	BankA 差分输出 2
9，10	QA3，nQA3	OUT	BankA 差分输出 3
11，12	QA4，nQA4	OUT	BankA 差分输出 4
13，18，24，37，43，48	GND	GND	地
14，47	OTYPEA[0] OTYPEA[1]	IN	选择 BankA 输出差分类型，内部下拉
15，42	V_{DD}	PWR	内核工作电源
16	X_{IN}	IN	晶体输入。支持晶体、晶振和单端时钟输入。
17	X_{OUT}	OUT	晶体输出。如果晶体输入为单端信号，该管脚浮空。
19，22	SEL[0] SEL[1]	IN	输入时钟选择信号，内部下拉
20，21	CLK0，nCLK0	IN	时钟输入 0(差分/单端)。
23，39	OTYPEB[0] OTYPEB[1]	IN	选择 BankB 输出差分类型,内部下拉
25，26	nQB4，QB4	OUT	BankB 差分输出 4
27，28	nQB3，QB3	OUT	BankB 差分输出 3
29，32	V_{DDOB}	PWR	BankB 输出时钟工作电源
30，31	nQB2，QB2	OUT	BankB 差分输出 2
33，34	nQB1，QB1	OUT	BankB 差分输出 1
35，36	nQB0，QB0	OUT	BankB 差分输出 0
38	NC	-	
40，41	nCLK1,CLK1	IN	时钟输入 1(差分/单端)。

DAPU Confidential FOR

管脚号	管脚名称	类型	说明
44	REFOUT	OUT	LVCMOS 参考输出
45	V_{DDOC}	PWR	参考输出供电电源
46	REFOUT_OE	IN	参考输出使能。内部下拉
	EPAD		热焊盘，必须接地。

* IN：输入信号
OUT：输出信号
PWR：电源
GND：地
EPAD(Exposed thermal PAD)：热焊盘

4 电气参数

表2. 绝对参数

当芯片的工作条件超过下表中规定的最大绝对值时，可能导致芯片永久损坏；长时间在最大绝对值条件下工作，可能会影响芯片的寿命和可靠性。

参数	记号	数值	单位	备注
供电电压	V_{DD} V_{DDOA} V_{DDOB} V_{DDOC}	-0.3~3.6	V	
输入电压	V_{IN}	-0.3~V_{DD}+0.3	V	
储存温度范围	T_{STG}	-65~150	℃	
结温	T_J	150	℃	
热阻	θ_{JA}	28.5	℃/W	

DAPU Confidential
FOR 样

表3. 额定参数

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，推荐芯片在下表标明的额定电气范围内工作。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
内核电压	V_{DD}	3.15	3.3	3.45	V	
输出电压	V_{DDOX} (1)	3.135	3.3	3.45	V	
		2.375	2.5	2.625		
内核电流	I_{VDD_CORE}		24	31	mA	输入时钟 0/1，输出全部关闭
			23	30	mA	X_{IN}输入，输出全部关闭
	I_{VDD_LVDS}		50	75	mA	每使能一个 LVDS Bank，增加的电流
	I_{VDD_LVPECL}		20	26	mA	每使能一个 LVPECL Bank，增加的电流
	I_{VDD_HCSL}		32	42	mA	每使能一个 HCSL Bank，增加的电流
	I_{VDD_LVCMOS}		4	5.2	mA	使能 LVCMOS 输出，增加的电流
输出电流	I_{VDDO_LVDS}		24	31	mA	每使能一个 LVDS Bank，增加的电流
	I_{VDDO_LVPECL}		230	299	mA	每使能一个 LVPECL Bank，增加的电流
	I_{VDDO_HCSL}		72	94	mA	每使能一个 HCSL Bank，增加的电流
	I_{VDDO_LVCMOS}		9	12	mA	使能 LVCMOS 输出，增加的电流
环境温度	T_A	-40		85	℃	

*（1）非特殊说明，该手册中，DDOX 代表 DDOA/DDOB/DDOC

表4. 输入控制信号特性

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
控制信号特性（OTYPEA[0:1]，OTYPEB[0:1]，SEL[0:1]，REFOUT_OE）						
输入高电平电流	I_{IH}			50	uA	
输入低电平电流	I_{IL}	-5	0.1	5	uA	
输入高电平电压	V_{IH}	1.6		V_{DD}	V	
输入低电平电压	V_{IL}	0		0.4	V	

表5. CLKx/nCLKx(2)输入特性

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，输入为差分时钟，除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
单端输入特性（CLKx）(2)						

000334

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
输入高电平电压	V_{IH}			V_{DD}	V	
输入低电平电压	V_{IL}	0			V	
输入电压摆幅	V_{I_SE} (3)	0.3		2	V	峰峰值
共模电压	V_{CM} (4)	0.25		V_{DD}-1.2	V	
差分输入特性（CLK/nCLK）						
差分输入电压摆幅	V_{ID}	0.15		1.3	V	
差分输入共模电压	V_{CMD} (5)	0.25		V_{DD}-0.9	V	V_{ID}=800mV
		0.25		V_{DD}-1.1	V	V_{ID}=350mV
		0.25		V_{DD}-1.2	V	V_{ID}=150mV
差分输入高电平	V_{IHD}			V_{DD}	V	
差分输入低电平	V_{ILD}	0			V	
输入隔离度	ISO_{IN}		-65		dBc	F_{IN}=1000MHz
			-71		dBc	F_{IN}=500MHz
			-82		dBc	F_{IN}=200MHz
			-84		dBc	F_{IN}=100MHz
输入频率（CLK/nCLK）						
输入频率	F_{IN}	0		2500	MHz	

*（2）CLKx/nCLKx 代表 CLK0/nCLK0 和 CLK1/nCLK1

（3）当单端输入频率大于等于 100MHz，输入电压摆幅可以达到 3.3V；当单端输入频率小于 100MHz，输入电压摆幅最大为 2V；

（4）当单端输入驱动 CLK 时，nCLK 交流耦合到地或者直流偏置在 V_{CM} 范围内；

（5）当输入信号的共模电压超过 V_{CMD} 最大值时，必须采用交流耦合电路。

表6. XIN/XOUT 输入特性

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，输入为差分时钟；除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
无源晶体						
晶体类型			基频			
晶体频率范围	$F_{XIN/XOUT}$	10		40	MHz	

DAPU Confidential FOR 中兴

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
等效串联电阻	ESR			200	Ω	10MHz<FXIN≤30MHz
				125	Ω	30MHz<FXIN<40MHz
晶体等效电容	C_{XO}		4		pF	
单端输入特性						
输入频率	F_{XIN}	DC		250	MHz	单端时钟输入驱动 XIN，XOUT 浮空

表7. LVDS 输出特性(6)

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，输入为差分时钟；除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
QAn/nQAn，QBn/nQBn						
最大输出频率	$F_{OUT-MAX}$	1000	1600		MHz	VOD 全摆幅 VOD>250mV
		1500	2100		MHz	VOD 半摆幅 VOD>200mV
输出电压摆幅	V_{OD}	250	400	450	mV	100Ω差分负载
双相输出摆幅波动	ΔV_{OD}	-50		50	mV	
输出偏置电压	V_{OFFSET}	1.125	1.25	1.375	V	
双相输出偏置波动	ΔV_{OFFSET}	-35		35	mV	
占空比	Duty Cycle	45	50	55	%	
上升/下降时间	t_{Rise} /t_{Fall}		175	300	ps	特征阻抗 50 欧姆传输线 10 英寸以内，RL=100 欧，CL<5pF
输出时延	t_{Delay}	200	400	600	ps	
输出偏斜	t_{Skew}		30	50	ps	
芯片与芯片之间偏斜	t_{PDP}		80	120	ps	
随机附加抖动	t_J		132		fs	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			103		fs	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			33		fs	FIN=625MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			138		fs	FIN=100MHz

DAPU Confidential 大普通祥 FOR

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
						输入偏斜率≥3V/ns 10kHHzto20MHz
			99		fs	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns 10kHHzto20MHz
底噪 Noise Floor f_{OFFSET}≥10MHz	NF		-159.5		dBc/Hz	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns
			-157		dBc/Hz	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns
			-152.5		dBc/Hz	FIN=625MHz 输入偏斜率≥3V/ns

表8. LVPECL 输出特性

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，输入为差分时钟；除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
QAn/nQAn，QBn/nQBn						
最大输出频率	$F_{OUT-MAX}$	1000	1200		MHz	VOD>600mV,RL=100 欧，VDDOX=3.3V，RT=160 欧到地
		750	1000		MHz	VOD>600mV,RL=100 欧，VDDOX=2.5V，RT=91 欧到地
		1500	2200		MHz	VOD>400mV,RL=100 欧，VDDOX=3.3V，RT=160 欧到地
		1500	2200		MHz	VOD>400mV,RL=100 欧，VDDOX=2.5V，RT=91 欧到地
输出电压摆幅	V_{OD}	600	830	1000	mV	TA=25℃，RT=50 欧上拉至 VDDO-2V
输出高电平	V_{OH}	V_{DDOX}-1.2	V_{DDOX}-0.9	V_{DDOX}-0.7	V	
输出低电平	V_{OL}	V_{DDOX}-2.0	V_{DDOX}-1.75	V_{DDOX}-1.5	V	
占空比	Duty Cycle	45	50	55	%	
上升	t_{Rise}		250	350	ps	RT=160 至地，10 英寸以内传输线，特征阻抗 50 欧，RL=100 欧，CL≤5pF
下降时间	t_{Fall}		180	300	ps	
输出时延	t_{Delay}	180	360	540	ps	RT=160 欧至地，RL=50 欧，CL≤5pF
输出偏斜	t_{Skew}		30	50	ps	

DAPU Confidential FOR 审核

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
芯片与芯片之间偏斜	t_{PDP}		80	120	ps	
随机附加抖动	t_J		55		fs	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			35		fs	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			25		fs	FIN=625MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			60	98	fs	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns 10kHHzto20MHz
			30	78	fs	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns 10kHHzto20MHz
底噪 Noise Floor f_{OFFSET}≥10MHz	NF		-161		dBc/Hz	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns
			-159		dBc/Hz	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns
			-154		dBc/Hz	FIN=625MHz 输入偏斜率≥3V/ns

表9. HCSL 输出特性

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，输入为差分时钟；除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
QAn/nQAn，QBn/nQBn						
最大频率	F_{OUT}	0		400	MHz	
穿越电压绝对数值	V_{CROSS}	160	350	460	mV	
穿越电压波动	ΔV_{CROSS}			140	mV	
输出高电平	V_{OH}	520	750	920	mV	
输出低电平	V_{OL}	-150	0.5	150	mV	

DAPU Confidential FOR 审核

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
占空比	Duty Cycle	45	50	55	%	
上升/下降时间	t_{Rise} /t_{Fall}		300	500	ps	
输出时延	t_{Delay}	295	590	885	ps	RT=50 欧至地，CL≤5pF
输出偏斜	t_{Skew}		30	50	ps	
芯片与芯片之间偏斜	t_{PDP}		80	120	ps	
随机附加抖动	t_{J_PCIe}		0.03	0.15	ps	PCIe Gen 3, 2~5MHz CDR=10MHz FIN=100MHz 输入偏斜率≥0.6V/ns
			0.03	0.05	ps	PCIe Gen 4, 2~5MHz CDR=10MHz FIN=100MHz 输入偏斜率≥1.8V/ns
	t_J		77		fs	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
			86		fs	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns 10kHHzto20MHz
底噪 Noise Floor f_{OFFSET}≥10MHz	NF		-161		dBc/Hz	FIN=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns
			-156		dBc/Hz	FIN=156.25MHz 输入偏斜率≥3V/ns

表10. VCMOS 输出特性

测试条件：-40℃≤T_A≤85℃，3.15V≤V_{DD}≤3.45V，2.375V≤V_{DDOX}≤2.625 或 3.135V≤V_{DDOX}≤3.45V，输入为差分时钟；除特殊说明。

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
输出高电平	V_{OH}	VDDOX-0.1			V	1mA 负载
输出低电平	V_{OL}			0.1	V	
输出高电平电流	I_{OH}		28		mA	VDDOX=3.3V
			20		mA	VDDOX=2.5V
输出低电平电流	I_{OL}		28		mA	VDDOX=3.3V
			20		mA	VDDOX=2.5V
输出频率	F_{OUT}	0		300	MHz	

DAPU Confidential FOR

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
占空比	Duty Cycle	45	50	55	%	
上升/下降时间	t_{Rise} /t_{Fall}		225	400	ps	
输出时延	t_{Delay}	900	1475	2300	ps	VDDOX=3.3V
		1000	1550	2700	ps	VDDOX=2.5V
随机附加抖动	t_J		132		fs	FOUT=100MHz 输入偏斜率≥3V/ns 1MHzto20MHz
输出使能/去使能时间	t_{EN}/t_{DIS}			3	Cycle	

5 功能描述

5.1控制信号

INS6310A 有三组控制信号，分别控制输入时钟的选择、输出时钟类型和输出参考的使能。

输入时钟选择信号（SEL0，SEL1）：根据选择信号的高低电平，选择需要扇出的输入时钟，具体参考表 11。

表11. 输入时钟选择表

SEL[1]	SEL[0]	扇出的输入时钟
0	0	CLK0/nCLK0
0	1	CLK1/nCLK1
1	x	X_{IN}/X_{OUT}

输出时钟类型信号（OTYPEA[1]，OTYPEA[0]，OTYPEB[1]，OTYPEB[0],）：根据信号的高低电平，选择对应 Bank 输出差分信号的类型，具体参考表 12。

表12. 输出时钟类型选择表

OTYPEx[1]	OTYPEx[0]	输出的差分时钟类型
0	0	LVPECL
0	1	LVDS
1	0	HCSL
1	1	高阻

参考输出使能信号（REFOUT_OE）：根据信号的高低电平，使能参考输出信号，具体参考表 13。

表13. 输出时钟类型选择表

REFOUT _OE	参考输出状态
0	高阻
1	使能输出

DAPU Confidential 中芯

5.2输入时钟

CLK/nCLK 差分输入：该芯片差分输入的共模电压和摆幅电压较宽，CLK/nCLK 支持多种差分时钟输入（LVPECL，LVDS，CML，SSTL,HSTL，HCSL 等）。通过交流耦合或直流耦合将输入信号进行转换，来满足规格书定义的电气参数。建议输入时钟信号沿斜率大于 3V/ns,低的时钟沿斜率会恶化抖动指标，基于此尽可能选用差分时钟输入，这样可以与更快的时钟沿，并抑制共模干扰。

CLK/nCLK 单端输入：CLK/nCLK 也支持单端 LVCMOS 输入，通过耦合匹配电路将输入信号进行转换，满足规格书定义的电气参数。可以参考图 3 和图 4 推荐的匹配电路。



图3.　LVCMOS 单端时钟驱动 CLK/nCLK 交流耦合



图4.　LVCMOS 单端时钟驱动 CLK/nCLK 直流耦合

X_{IN}/X_{OUT}：支持外部无源晶体或者单端时钟输入。当 SEL[1]为低电平时，X_{IN}/X_{OUT} 可以浮空。当 SEL[1]为高电平选择 Xin 为输入时，X_{IN}不允许开路。

XIN 脚可以 AC 耦合的方式接入 LVCMOS 单端时钟信号，芯片内部产生偏值电压，XOUT 悬空。建议单端输入使用 CLKX 输入脚，以便得到更好的输出性能。



图5.　XIN 接入单端 LVCMOS 输入

DAPU Confidential FOR 申祥

外部无源晶振匹配电路参考图 6，根据实际应用中的无源晶体的负载容抗 C_L，选择对应的 C1 和 C2，R_{Limit} 用来限制晶体的电流（可选），根据所选晶体要去的驱动功率决定具体取值，建议开始使用 1.5K 欧，如果晶体所需驱动功率更大则降低阻值。



图6.　XIN/XOUT 匹配电路

5.3输出时钟

INS6310A 提供两组独立供电的输出时钟 Bank（见表 9），两组 Bank 可以根据 V_{DDOA} 和 V_{DDOB} 的供电电压分别输出两组不同电平的信号。输出电平支持 2.5V 和 3.3V，可以灵活实现输入时钟和输出时钟的电平转换。

表14.　输出时钟 Bank

Bank	输出时钟
BankA	QA0，QA1，QA2，QA3，QA4
BankB	QB0，QB1，QB2，QB3，QB4
REFOUT	REFOUT

输出时钟的状态请见表 15。

表15.　输出时钟状态

SEL[1]	输入时钟	输出时钟
低电平	CLKx=开路 nCLKx=开路	低电平
	CLK=高电平 nCLK=低电平	高电平
	CLK=低电平 nCLK=高电平	低电平
	CLK 和 nCLK 短路	低电平
高电平	X_{IN}=高电平	低电平
	X_{IN}=低电平	高电平

注意

- 不使用的时钟输出，建议悬空，并引出短线至 Sold mask 盘外以优化焊接性能，同时尽量缩短引线，以减小功耗。

DAPU Confidential FOR 申祥

5.3.1 输出时钟端接

根据所配置的输出电平类型，正确选择相应的端接方式，同时考虑接收端的要求决定正确的端接和耦合方式，确保满足其 DC 偏置的要求。

LVDS 驱动端接



图7. LVDS DC&AC 耦合端接

LVPECL 驱动 DC 耦合端接



图8. LVPECL DC 耦合端接

LVPECL 驱动 AC 耦合端接

通常 LVPECL 接收端要求的 DC 偏置为 2.0V，注意图 9 的端接电阻与图 8 中的电阻的差异。



图9. LVPECL AC 耦合端接

DAPU Confidential FOR 中祥

HCSL 驱动端接

对于 HCSL 驱动需要在靠近驱动端有 50 欧姆下拉电阻端接，由于瞬态驱动电流大，RS 串阻可以减小过冲。由于 HCSL 需要连接地平面的直流通路，在驱动端和 50 欧姆下拉端接之间不允许 AC 耦合。



图10. HCSL Operation, DC Coupling

5.4工作电源

INS6310A 输出信号采用三路独立电源供电，芯片功耗较低，可以满足客户不同的时钟电平转换需求。

V_{DD} 为 INS6310A 的核工作电压，支持 3.3V 供电。

V_{DDOA}、V_{DDOB} 和 V_{DDOC} 分别为 INS6310A 的输出时钟 BankA、BankB 和参考输出的工作电压，支持 2.5V 和 3.3V 供电。

注意

- V_{DDO} 电压必须低于 V_{DD}
- 尽量靠近每个电源管脚放置 0.1uF 或 0.01uF 的 bypass 电容
- 靠近器件放置若干 0.1uF 至 10uF 的去耦电容

DAPU Confidential
FOR 中祥

6 环境说明

表16. 环境说明

属性	值	单位	备注
静电等级	±2000V	V	HBM，参照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
	±800V	V	CDM，参照 JEDEC specification JESD22-C101

* HBM： Human body model

CDM： Charged-device model

7 封装尺寸



COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	6.90	7.00	7.10
B	6.90	7.00	7.10
D	5.20	5.30	5.40
C	5.20	5.30	5.40
E	0.35	0.45	0.55
F	0.30	0.40	0.50
R	0.09	—	—
a	0.40	0.50	0.60
b	0.20	0.25	0.30
a1	0.70	0.75	0.80
a2		0.20REF	
a3	0.00	0.02	0.05

图11. 封装尺寸图（QFN48）